

Opis połączeń przewodu do mikrofonu MFJ 299, AV 908

Typ AV 241

Połączenie Rj 48 zatrzask u dołu

(Numeracja od prawej do lewej strony)



- 1- Czerwony
- 2- Zielony
- 3- Szary
- 4- Czarny
- 5- Niebieski
- 6- Brązowy
- 7- Żółty
- 8- Pomarańczowy

Połączenie wtyk okrągły 8 pin

- 1- Szary
- 2- Pomarańczowy
- 3- Żółty
- 4- (wolny)
- 5- Niebieski
- 6- Zielony
- 7- Czarny
- 8- (wolny)